

ИНСТРУКЦИЯ №1

по настройке цифровых приставок




Если на экране вашего телевизора пропал сигнал 10 телеканалов (из 20) или появилась надпись «НЕТ СИГНАЛА», необходимо запустить автопоиск каналов на вашей телевизионной приставке.




1.

Нажмите на пульте от приставки кнопку «MENU»




2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника (приставки)



3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»




4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите АВТОПОИСК

5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте



6.

После того как на экране появится список 20 телеканалов и 3 радиоканалов

7.

Для сохранения настроек нажмите «ОК» на пульте

ИНСТРУКЦИЯ №2

по настройке цифровых приставок




Если вы не смогли перенастроить прием каналов с помощью автопоиска, необходимо сделать это в ручном режиме.




1.

Возьмите пульт от приставки и нажмите кнопку «MENU»




2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника



3.

Используя навигационные кнопки ►, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»




4.

Используя навигационные кнопки ▼, выберите ручной поиск


5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится выбор канала или частота



6.

Выберите соответствующий канал 59 ТВК - 778 МГц (57 ТВК - 762 МГц) и нажмите кнопку «ОК» на пульте



7.

Таким образом вы должны найти 10 телеканалов и 3 радиоканала

8.

Для сохранения настроек нажмите «ОК» на пульте

ИНСТРУКЦИЯ №3

по настройке цифровых приставок




Если не помогла настройка в автоматическом и ручном режиме, то вам потребуется сброс настроек до заводских.




1.

На пульте от приставки нажмите кнопку «MENU»




2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника




3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»




4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»



5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»



6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках. После ввода пароля нажмите кнопку «ОК» на пульте

7.

После сброса настроек нужно провести автонастройку или ручную настройку телевизионной приставки. (Инструкция №1 или Инструкция №2)